
Art.-Nr.: 136960

Herst.-Nr.: S21-LED-SL090300

Synergy 21 LED Tube T8 SL Serie 90cm, warmweiß VDE





| kwh/1000h: | 13,00 |
|----------------------|------------|
| Lumen: | 1690 |
| Watt: | 13,0 |
| Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C |



LED Tube (Röhre) einseitig gespeist

Aufnahme: 13 Watt

Lumen: 130lm/W, 1900 Lm Eingang: 100-240VAC, 50/60HZ

Lichtfarbe: warmweiß 830 Kelvin: 3000K±250

CRI: >80
Abstrahlwinkel: 140°
Länge: 900 mm
Durchmesser: 26 mm
Sockel: T8 drehbar

Material: Polycarbonat (Milchglasoptik)

Arbeitstemperatur: -0°C ~ 45°C

VDE geprüft

Energieeffizienzklasse: A++

kWh/1000h: 13

5 Jahre Garantie

IES Files auf Anfrage erhältlich

SYNERGY 21


Art.-Nr.: 136960

Herst.-Nr.: S21-LED-SL090300

Merkmale

| Merkmal | Wert |
|------------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel: | 140 |
| Betriebstemperatur: | -1 bis +45 |
| CRI: | >80 |
| Dimmbar: | nein |
| Grösse: | 900*26 |
| LED - Gehäusefarbe: | silber |
| LED - Gehäusematerial: | PC |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 3000 |
| Lumen: | 1900 |
| Schutzklasse: | IP40 |
| Sockel: | Т8 |
| Volt: | 230 |
| Gewicht: | 0.3 Kg |
| Garantie: | 24.00 Monate |

Weitere Bilder



SYNERGY 21

Art.-Nr.: 136960

Herst.-Nr.: S21-LED-SL090300

Zubehör

| ArtNr. | Name | |
|--------|--|--|
| 87036 | Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel Tube T8 Fassung | |
| 95192 | Synergy 21 LED Tube T8 zub. Ersatzstarter | |
| 95799 | Synergy 21 LED Adapter für LEDLeuchtmittel Tube T8 Anschlußkabel | |
| 96794 | Synergy 21 LED Tube T8 zub. Befestigungsschelle | |
| 104302 | Synergy 21 LED Tube T8 Serie 90cm, IP20 Sockel | |
| 134899 | Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM | |
| 183813 | Synergy 21 LED Tube T5 / T8 zub Standardnetzteil zub Notstromversorgung 230V | |